



### TDS12502

### Télécommande

TDS12502 est une télécommande tout-en-un à commande aisée pour toutes les fonctions domotiques. Selon la tradition TELETASK, cette télécommande IR s'adapte toujours à l'espace où elle se trouve.

#### Exemple d'APPLICATION

Quand l'éclairage central de chaque zone est programmé sur la touche 1 des différents panneaux à touches, vous pouvez commander l'éclairage dans chaque zone en appuyant sur la touche 1 de votre télécommande.

#### APPLICATION

A utiliser partout où une télécommande est souhaitable. La télécommande dispose d'un plus grand nombre de touches que le panneau à touches associé. Utilisable aussi avec le TDS12125 ou TDS12127.

#### CARACTERISTIQUES

8 touches numériques pour l'appel de fonctions directes. La fonction exécutée dépend de l'interface TELETASK qui reçoit le code IR.

Shift touche 'flèche': en combinaison avec les 8 touches numériques, 8 fonctions supplémentaires sont activées. (touches 9-16 sur LATUS).

Shift touche 'maison': en combinaison avec les 8 touches numériques, les 8 fonctions 'MASTER' sont activées. Touches Audio – video.

#### Alimentation

CR2025 (3V Lithium) – compris dans l'emballage. Compatible avec CR2032.

#### REGLAGES

IR fonctions via PROSOFT.

©+↑ B&O (455kHz)

©+↓ Standaard (36kHz)

#### CONSOMMATION

Durée de vie estimée de la batterie: 1 an (pas de garantie sur la batterie)

#### DIMENSIONS

Largeur 46 x longueur 175 x profondeur 8 (mm)

#### POIDS NET/BRUT

0,040 kg | 0,150 kg

#### STOCKAGE

##### Température

-20°C à +65°C

##### Humidité relative

15% à 85%

#### TAUX DE PROTECTION IP

IP20

#### PLAGE DE FONCTIONNEMENT

##### Température

0°C à +50°C max.

##### Humidité relative

5% à 80% par 25°C (ambiante sans condensation)