



**TDS90460xx**

**Plafonnier pour SIRIUS**



Ce plafonnier en aluminium de qualité supérieure est fourni dans un emballage contenant deux pièces. Le luminaire est disponible en deux couleurs, blanc et noir : version « WH » et « BL ».

Le luminaire est recouvert d'un revêtement mat texturé et convient parfaitement au capteur de mouvement TELETASK SIRIUS pour les projets intérieurs où une solution « murale/plafond » est requise.

Ce support contient tout ce qui peut être utilisé comme luminaire LED GU10 pour ceux qui recherchent un aspect plus homogène de leur intérieur si des boîtiers de lumière similaires (LED) sont utilisés.

Le support peut pivoter à 360° et s'incliner jusqu'à 45° pour le réglage fin du capteur SIRIUS. Pour encore plus de commodité, il y a un capuchon amovible qui offre plus de possibilités pour une installation facile. SIRIUS n'est pas inclus.

**APPLICATION**

Application intérieure pour monter le capteur de mouvement SIRIUS compatible GU10 TDS12150xx de TELETASK. Convient aux applications où une solution intégrée est souhaitée/impossible ou aux applications où le capteur de mouvement doit être réglé sous un angle allant jusqu'à 45°.

**CARACTERISTIQUES**

**Générale**

Fixation en aluminium haut de gamme revêtue d'un revêtement texturé mat :

- Blanc : TDS90460WH est RAL9016
- Noir : TDS90460BL est RAL9005

**INSTALLATION**

**Plafond/mur:**

1. Dévissez la plaque de montage circulaire et installez-la sur la position de plafond souhaitée avec les 3 vis fournies.
2. Retirez la tête rotative branchée par ressort en la retirant du boîtier du luminaire.
3. Retirez les fils GU10 LED standard et le ressort (le luminaire ne doit être utilisé que pour les capteurs SIRIUS).
4. Connectez le connecteur AUTOBUS
5. Branchez le détecteur de mouvement SIRIUS dans la tête rotative.
6. Cliquez sur la tête rotative en place et position.

**Remarques importantes sur l'installation**

- ! Utilisation à l'intérieur seulement
- ! Toutes les opérations doivent être effectuées avec l'alimentation coupée.
- ! Lisez les instructions avant l'installation.

! Suivez les normes de sécurité des autorités locales pour être conforme à toutes les réglementations.

**CONNEXIONS**

**AUTOBUS**

Connecteur AUTOBUS (fourni avec le capteur SIRIUS)

**CONSOMMATION ELECTRIQUE**

N'est pas applicable (voir fiche technique SIRIUS)

**DIMENSIONS**

ø 85 x 115 H (mm)

**POIDS NET | EMBALLE**

0.520 kg | 0.630 kg

**CONTENU DU PACKAGE:**

2 x TDS90460WH ou 2 x TDS90460BL  
3 vis + 3 prises murales pleines

**CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES**

**Stockage (sans condensation ni formation de glace)**

Température: -20°C à +65°C  
Humidité relative: 5% à 85%

**Plage de fonctionnement (sans condensation ni formation de glace)**

Température: 0°C à +50°C  
Humidité relative: 5% à 80%

**TAUX DE PROTECTION IP**

IP20

**GARANTIE LIMITEE**

1 an

**SCHEMAS**

